



X10 & H10 EN RÖK OCH VÄRMEVARNARE I EN KLASS FÖR SIG SJÄLV

Om man vill installera en brandvarnare som gör sitt jobb obemärkt och tryggt, utan att behöva tänka på batteribyte eller onödiga falsklarm då skall man titta närmare på X10 & H10 serien. En väldesignad produkt som passar de flesta hemmen och har en installationsbas på närmare en miljon enheter bara i Skandinavien. Med 10-års inbyggt batteri och 10-års produktgaranti.

Brandvarnaren X10 detekterar rök och sotpartiklar. Oavsett om branden uppstår i elektrisk utrustning, i textilier, porösa material eller om det brinner i brandfarliga vätskor kommer varnaren larma.

Lätt att placera med sin lilla storlek men ändå inte för liten för att sköta det viktigaste av allt, provningen. Stor och tydlig testknapp underlättar test.

Vill du använda en renodlad värmevarnare väljer du självklart H10.

Har du en gammal brandvarnare monterad och det är dax att uppgradera?

Använd vårt universalfäste, då slipper du borra nya hål i taket, monterat går snabbt och smidigt, eller vill du tejpa upp den, vi har den lösningen tillsammans med 3M.



X10 & H10

Söker du en fristående rök eller värme varnare som är enkel att äga, lätt att prova, tysta & pausa och där man kan fördröja batteri varningslarm i 10-timmar för en god natts sömn när varnaren efter 10-år varnar dig för byte/lågt batteri?



X10

Optisk rökvarnare med 10-minuters pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage denna spärr går att vika bort om så önskas.



H10

Värmevarnare 57 °C med 10-minuters pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage denna spärr går att vika bort om så önskas.

Specifikation:

Artikelnummer	10346
Artikelnamn	X10
Batterityp	3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd	10 år
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong
Garanti	10 år
Godkännande	EN 14604:2005+AC:2008
Intervall för rekommenderat byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk & Engelsk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø84 x 35 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankopplingsbar	Nej
Omgivningstemperatur	0°C till 45°C
Tillbehör	Universal & tejp fäste
Typ av varnare	Optisk
Vikt	95 gram
Går att screen trycka	Ja

Specifikation:

Artikelnummer	10349
Artikelnamn	H10
Batterityp	3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd	10 år
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong
Garanti	10 år
Godkännande	BS5446-2:2003
Intervall för rekommenderat byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk & Engelsk
Montering	Plastplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø84 x 53 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankopplingsbar	Nej
Omgivningstemperatur	0°C till 45°C
Tillbehör	Universal & tejp fäste
Typ av varnare	Värme
Vikt	85 gram
Går att screen trycka	Ja



X10i & H10i-RF3

När du söker en sammankopplingsbar rök eller värmevarnare som är enkel att äga, lätt att prova, tysta & pausa och där alla sammankopplade enheter larmar i gruppen samtidigt.

Man kan fördröja batterivarningslarm i 10-timmar för en god natts sömn, när varnaren efter 10-år varnar dig för byte/lågt batteri?

För mer information besök vår webbplats www.deltronic.se



X10i-RF3

Optisk rökvarnare med 10-minuters pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. Inbyggt låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage denna spärr går att vika bort om så önskas.

Specifikation:

Artikelnummer	10446
Artikelnamn	X10i-RF3
Batterityp	3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd	10 år varnare/5 år radiosockel
Färg	Vit
Förpackning	10 st/kartong
Garanti	10 år varnare/5 år radiosockel
Godkännande	EN 14604:2005 + AC:2008 EN 300 220-2 V3.2.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 62368-1:2020 + A11:2020 EN 62479:2010
Intervall för rekommenderat byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk & Engelsk
Montering	Skruv & plugg
Mått på varnare	Ø 90 x 58 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankopplingsbar	Ja med 15st enheter
Omgivningstemperatur	0°C till 45°C
Tillbehör	3M dubbelhäftande tejp
Typ av varnare	Optisk
Vikt	150 gram
Går att screen trycka	Ja



H10i-RF3

Värmevarnare 57 °C med 10-minuters pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. Inbyggt låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage denna spärr går att vika bort om så önskas.

Specifikation:

Artikelnummer	10447
Artikelnamn	H10i-RF3
Batterityp	3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd	10 år varnare/5 år radiosockel
Färg	Vit
Förpackning	10 st/kartong
Garanti	10 år varnare/5 år radiosockel
Godkännande	BS5446-2:2003 EN 300 220-2 V3.2.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 62368-1:2020 + A11:2020 EN 62479:2010
Intervall för rekommenderat byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk & Engelsk
Montering	Skruv & plugg
Mått på varnare	Ø 90 x 72 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankopplingsbar	Ja med 15st enheter
Omgivningstemperatur	0°C till 45°C
Tillbehör	3M dubbelhäftande tejp
Typ av varnare	Värme
Vikt	150 gram
Går att screen trycka	Ja



X10i & H10i Relä

När du letar efter en rök- eller värmesensor som kan anslutas till extern utrustning som ficklampor, branddörrar eller lokala larmsystem. Lätt att äga, lätt att testa, tysta och pausa. Du kan fördröja batterivarningslarmet i 10 timmar för en god natts sömn när sensorn efter 10 års problemfri drift varnar dig för att det är dags att byta ut/lågt batteri?

Tre olika driftlägen:

Kort läge, reläet fungerar endast i 0,5 sekunders puls

Normalt läge, reläet fungerar tills sensorn återställs

Långt läge, reläet fungerar tills strömkällan kopplas bort

För mer information, besök vår webbplats www.deltronic.se



X10i-RL

Optisk rökvarnare med 10-minuters pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage, denna går att vika bort om så önskas. Reläsockeln har tre olika pulslägen från kort, normal till lång beroende på vad du vill styra.

H10i-RL

Värmevarnare 57 °C med 10-minuters pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri. Stor och tydlig testknapp. Varnaren aktiveras automatisk när du vrider fast den på sitt monteringsfäste och avaktiveras när du monterar ned den. Inbyggd låsspärr för att försvåra oönskat nedmontage, denna går att vika bort om så önskas. Reläsockeln har tre olika pulslägen från kort, normal till lång beroende på vad du vill styra.

Specifikation:

Artikelnummer	10532
Artikelnamn	X10-RL
Batterityp	3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd	10 år
Färg	Vit
Förpackning	10 st/kartong
Garanti	10 år
Godkännande	EN 14604:2005+AC:2008 EN 62368-1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3
Intervall för rekommenderat byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk & Engelsk
Montering	Skruv & plugg
Mått på varnare	Ø 90 x 58 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankopplingsbar	Nej
Omgivningstemperatur	0°C till 45°C
Tillbehör	3M dubbelhäftande tejp
Typ av varnare	Optisk
Vikt	150 gram
Går att screen trycka	Ja

Specifikation:

Artikelnummer	10536
Artikelnamn	H10-RL
Batterityp	3V inbyggt litium batteri
Batterilivslängd	10 år
Färg	Vit
Förpackning	10 st/kartong
Garanti	10 år
Godkännande	BS5446-2:2003 EN 62368-1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3
Intervall för rekommenderat byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, 85dB vid 3m
Manual	Svensk & Engelsk
Montering	Skruv & plugg
Mått på varnare	Ø 90 x 74 mm
Pausfunktion	Ja
Sammankopplingsbar	Nej
Omgivningstemperatur	0°C till 45°C
Tillbehör	3M dubbelhäftande tejp
Typ av varnare	Värme
Vikt	137 gram
Går att screen trycka	Ja



TILLBEHÖR

Till vår X&H10 familj kan man välja till några olika monteringsalternativ för att underlätta montage.

MFX kräver inga verktyg då funktionen är snap-in över befintligt takfäste. Monteringsfäste 3M för X10/H10 ersätter den medföljande tak-plattan och är försedd med en 3M dubbelhäftande tejp för enkel applicering. För enheter med RF2 eller Reläsockel kan vi erbjuda 3M dubbelhäftande tejp för att slippa borra samt montera plugg och skruv.

OBS! Tänk på att ytorna måste vara rena från damm och fett när ni använder tejp. Om möjligt låt tejpens härda innan ni lägger på belastningen.




MFX Adapterplatta

Denna produkt passar över de flesta på marknaden befintliga fästen men med inriktning på våra tidigare produkter med produktbeteckningar som börjar på: B, D, H, S, P, PR, PS & PX.

Specifikation:

Artikelnummer	11004
Artikelnamn	MFX Adapterplatta för X10/H10
Färg	Vit
Förpackning	40 st/kartong 80 st/kartong



Monteringsfäste 3M för X10/H10

Vill ni slippa borra i betongtak, då kan detta fäste vara en lösning för er, monteringsplatta med för monterat dubbelhäftande adhesiv från 3M. (Följer med i förpackningen).

Specifikation:

Artikelnummer	11010
Artikelnamn	Monteringsfäste 3M för X10/H10
Färg	Vit
Förpackning	10 st/påse 80 st/kartong 160st/kartong



3M dubbelhäftande tejp

Vill ni slippa borra i betongtak och har tänkt använda relä eller radiosockel i kombination med tejp då kan vi erbjuda en stabil lösning från 3M.

Specifikation:

Artikelnummer	11003
Artikelnamn	Dubbelhäftande tejp 3M kudde PS,PR,PX
Färg	Vit
Förpackning	10 st/ark 100 st/påse



X10 & H10 A SMOKE AND HEAT DETECTOR IN A CLASS OF ITS OWN

If you want to install a smoke sensor that does its job unnoticed and safely, without having to think about battery replacement or unnecessary false alarms then you should take a closer look at the X10 & H10 series. A well-designed product that suits most homes and has an installation base of almost a million units in Scandinavia alone. With 10-year built-in battery and 10-year product warranty.

Smoke sensor X10 detects smoke and soot particles. Regardless of whether the fire occurs in electrical equipment, in textiles, porous materials or if it burns in flammable liquids, the sensor will sound the alarm.

Easy to place with its small size but still not too small to handle the most important of all, the test. Large and clear test button facilitates testing.

If you want to use a pure heat alarm, you obviously choose H10.

Do you have an old smoke alarm installed and it is time to upgrade?

Use our universal bracket, then you do not have to drill new holes in the ceiling, the assembly is quick and easy, or if you want to tape it up, we have that solution together with 3M.



X10 & H10

Are you looking for a standalone smoke or heat alarm that is easy to own, easy to test, silence & pause and where you can delay the battery warning alarm for 10 hours for a good night's sleep when the alarm warns you to replace/low battery after 10 years?



X10

Optical smoke sensor with 10-minute hush function and built-in 10-year lithium battery. Large and clear test button. The sensor is activated automatically when you twist it on the mounting bracket and deactivated when you disassemble it. Built-in locking latch to make it more difficult to remove, unwanted disassembly, this latch can be folded away if desired.

H10

Heat sensor 57 ° C with 10-minute hush function and built-in 10-year lithium battery. Large and clear test button. The warning is activated automatically when you twist it on the mounting bracket and deactivated when you disassemble it. Built-in locking latch to make it more difficult to remove, unwanted disassembly, this latch can be folded away if desired.

Specification:

Article number	10346
Article name	X10
Battery type	3V built-in lithium battery
Battery life	10 years
Colour:	White
Packaging	40 pc's / carton
Warranty	10 years
Approval	EN 14604: 2005+AC:2008
Recommended replacement interval	10 years
Sound element Piezo	>85dB at 3m
Manual	Swedish & English
Assembly	Plastic plate, screw & plug
Dimensions of warning	Ø84 x 35 mm
Hush function	Yes
Interconnect-able	No
Ambient temperature	0 ° C to 45 ° C
Accessories	Universal Adaptor & tape bracket
Type of sensor	Optical
Weight	95 grams
Can be screen printed	Yes

Specification:

Article number	10349
Article name	H10
Battery type	3V built-in lithium battery
Battery life	10 years
Colour:	White
Packaging	40 pc's / carton
Warranty	10 years
Approval	BS5446-2: 2003
Recommended replacement interval	10 years
Sound element Piezo	>85dB at 3m
Manual	Swedish & English
Assembly	Plastic plate, screw & plug
Dimensions of warning	Ø84 x 35 mm
Hush function	Yes
Interconnect-able	No
Ambient temperature	0 ° C to 45 ° C
Accessories	Universal Adaptor & tape bracket
Type of sensor	Heat above 57 ° C
Weight	85 grams
Can be screen printed	Yes



X10i & H10i-RF3

When you are looking for a wireless inter-connectible smoke or heat sensor that is easy to own, easy to test, hush & pause and where you can delay the battery warning alarm for 10 hours for a good night's sleep when the sensor after 10 years trouble free operation warns you of time to replace / low battery?

Maximum numbers of units in a group is 15pcs but we recommend below 5pcs for a better overview.
Also inter-connectible with more devices e.g. CO7Bi-RF2

For more information, visit our website www.deltronic.se
X10i-RF3

Optical smoke sensor with 10-minute hush function and built-in 10-year lithium battery. Large and clear test button. The sensor is activated automatically when you twist it on the mounting bracket and deactivated when you disassemble it. Built-in locking latch to make it more difficult to remove, unwanted disassembly, this latch can be folded away if desired.

Specification:

Article number	10446
Article name	X10i-RF3
Battery type	3V built-in lithium battery
Battery life	10 y on sensor/5 y on radio socket
Colour:	White
Packaging	10 pc's / carton
Warranty	10 y on sensor / 5 y on radio base
Approvals	EN 14604:2005 + AC:2008 EN 300 220-2 V3.2.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 62368-1:2020 + A11:2020 EN 62479:2010
Recommended replacement interval	10 years
Sound sensor Piezo	>85dB at 3m
Manual	Swedish & English
Assembly	Plastic plate, screw & plug
Dimensions of warning	Ø90 x 58 mm
Hush function	Yes
Interconnect-able	Yes with 15 units
Ambient temperature	0 ° C to 45 ° C
Accessories	Universal Adaptor & Tape Bracket
Type of sensor	Optical
Weight	150 grams
Can be screen printed	Yes



H10i-RF3

Heat sensor 57 ° C with 10-minute hush function and built-in 10-year lithium battery. Large and clear test button. The warning is activated automatically when you twist it on the mounting bracket and deactivated when you disassemble it. Built-in locking latch to make it more difficult to remove, unwanted disassembly, this latch can be folded away if desired.

Specification:

Article number	10447
Article name	H10i-RF3
Battery type	3V built-in lithium battery
Battery life	10 y on sensor/5 y on radio socket
Colour:	White
Packaging	10 pc's / carton
Warranty	10 y on sensor / 5 y on radio base
Approvals	BS5446-2: 2003 EN 300 220-2 V3.2.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 62368-1:2020 + A11:2020 EN 62479:2010
Recommended replacement interval	10 years
Sound sensor Piezo	>85dB at 3m
Manual	Swedish & English
Assembly	Plastic plate, screw & plug
Dimensions of warning	Ø90 x 72 mm
Hush function	Yes
Interconnect-able	Yes with 15 units
Ambient temperature	0 ° C to 45 ° C
Accessories	Universal Adaptor & Tape Bracket
Type of sensor	Heat above 57 ° C
Weight	140 grams
Can be screen printed	Yes



X10i & H10i-Relay

When you are looking for a smoke or heat sensor that can be connected to external equipment such as flash lights, fire doors or local alarm systems. Easy to own, easy to test, hush & pause. You can delay the battery warning alarm for 10 hours for a good night's sleep when the sensor after 10 years trouble free operation warns you of time to replace / low battery?

Three different modes of operation:

Short mode, relay will only operate for 0.5 sec pulse

Normal mode, relay will operate until the sensor is reset

Long mode, relay will operate until power source is removed

For more information, visit our website www.deltronic.se



X10i-RL

Optical smoke sensor with 10-minute hush function and built-in 10-year lithium battery. Large and clear test button. The sensor is activated automatically when you twist it on the mounting bracket and deactivated when you disassemble it. Built-in locking latch to make it more difficult to remove, unwanted disassembly, this latch can be folded away if desired.

Specification:

Article number	10532
Article name	X10i-RL
Battery type	3V built-in lithium battery
Battery life	10 years
Colour:	White
Packaging	10 pc's / carton
Warranty	10 years
Approvals	EN 14604:2005+AC:2008 EN 62368-1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3
Recommended replacement interval	10 years
Sound sensor Piezo	>85dB at 3m
Manual	Swedish & English
Assembly	Plastic plate, screw & plug
Dimensions of warning	Ø90 x 58 mm
Hush function	Yes
Interconnect-able	Yes with cable through relay
Ambient temperature	0 ° C to 45 ° C
Accessories	Universal Adaptor & Tape Bracket
Type of sensor	Optical
Weight	147 grams
Can be screen printed	Yes
Power for relay unit	12-24V DC
Relay Breaking capacity	30VDC/5Amp. NO/NC/COM

H10i-RL

Heat sensor 57 ° C with 10-minute hush function and built-in 10-year lithium battery. Large and clear test button. The warning is activated automatically when you twist it on the mounting bracket and deactivated when you disassemble it. Built-in locking latch to make it more difficult to remove, unwanted disassembly, this latch can be folded away if desired.

Specification:

Article number	10536
Article name	H10i-RL
Battery type	3V built-in lithium battery
Battery life	10 years
Colour:	White
Packaging	10 pc's / carton
Warranty	10 years
Approvals	BS5446-2: 2003 EN 62368-1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3
Recommended replacement interval	10 years
Sound sensor Piezo	>85dB at 3m
Manual	Swedish & English
Assembly	Plastic plate, screw & plug
Dimensions of warning	Ø90 x 58 mm
Hush function	Yes
Interconnect-able	Yes with cable through relay
Ambient temperature	0 ° C to 45 ° C
Accessories	Universal Adaptor & Tape Bracket
Type of sensor	Heat above 57 ° C
Weight	137 grams
Can be screen printed	Yes
Power for relay unit	12-24V DC
Relay Breaking capacity	30VDC/5Amp. NO/NC/COM



ACCESSORIES

For our X & H10 family, you can choose from a few different mounting options to facilitate an easy installation.

MFX does not require any tools as the function is to snap-in over the existing old ceiling bracket. Mounting bracket 3M for X10 / H10 replaces the included ceiling plate and is equipped with a 3M double-sided adhesive tape for easy application.

NOTE! Keep in mind that the surfaces must be clean of dust and grease when using tape. If possible, allow the tape to harden before applying the load.




MFX Adapter plate

This product fits over most existing mounts on the market but with a focus on our previous products with product designations starting with: B, D, H, S, P, PR, PS & PX.

Specification:

Item number	11004
Article name	MFX Adapter plate
Colour	White
Packaging	40 PC's / carton 80 PC's / carton



Mounting Bracket 3M for X10/H10

If you want to avoid drilling in concrete ceilings, then this bracket can be a solution for you, mounting plate with pre-mounted double-sided adhesive from 3M. Enclosed in packing box.

Specification:

Item number	11010
Article name	Mounting bracket 3M
Colour	White
Packing	10 PC's / bag 80 PC's / carton 160 PC's / carton



3M double-sided tape

If you want to avoid drilling in concrete ceilings and have intended to use a relay or radio base in combination with tape, then we can offer a solution from 3M.

Specification:

Item number	11003
Article name	Double-sided adhesive tape 3M pillow PS, PR, PX
Colour	White
Packaging	10 PC's / sheet 100 PC's / bag